

MÁY PHÁT ĐIỆN
EZ6500CXS R - EZ3000CX R

HONDA



GIÁ TRỊ ĐÍCH THỰC
CHẤT LƯỢNG TOÀN CẦU
HIỆU QUẢ KINH TẾ CAO

Hotline : 0936 111 313 * 0964 523 566

ƯU ĐIỂM MÁY PHÁT ĐIỆN EZ6500CXS R VÀ EZ3000CX R

Khởi Động Dễ Dàng

Máy phát điện EZ3000CX R : tay nắm khởi động thiết kế giật nổ nhẹ nhàng
 Máy phát điện EZ6500CXS R : ngoài tay nắm khởi động thì được trang bị thêm khởi động bằng điện



Hệ Thống Ổn Định Điện Áp Tự Động AVR

Giúp bảo vệ các thiết bị điện nhà bạn một cách tốt nhất



Dễ Dàng Di Chuyển

Trang bị hệ thống bánh xe và tay nắm giúp di chuyển một cách tiện lợi





Bảng Điều Khiển An Toàn - Dễ Sử Dụng

Trang bị hệ thống CB chống quá tải, bảng điều khiển tiện lợi, dễ sử dụng



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL MÁY PHÁT ĐIỆN		EZ3000CX R	EZ6500CXS R
			
ĐỘNG CƠ	Loại động cơ	Honda GP200	Honda GX390
	Kiểu động cơ	4 thì, 1 xi lanh, xupap treo	4 thì, 1 xi lanh, xupap treo
	Dung tích xi lanh	196 cc	389 cc
	Đường kính x hành trình piston	68.0 x 54.0 mm	88.0 x 64.0 mm
	Loại bugi	W20EPR-U (DENSO)/ BPR6ES (NGK)	W16EPR-U (DENSO)/ BPR5ES (NGK)
	Công suất cực đại theo tiêu chuẩn SAE J1349 (*)	4.1 kW (5.5 mã lực)/ 3600 v/p	8.7 kW (11.7 mã lực)/3600 vòng/phút
	Tỉ số nén	8.5:1	8.2 ± 0.2:1
	Kiểu đánh lửa	Transito từ tính (IC)	Transito từ tính (IC)
	Kiểu khởi động	Bằng tay	Bằng tay & điện
	Dung tích nhớt	0.6 lít	1.1 lít
	Dung tích bình nhiên liệu	11.5 lít	15.5 lít
Thời gian hoạt động liên tục (tại tải liên tục)	7.3 giờ	5.8 giờ	
ĐẦU PHÁT	Điện thế xoay chiều	1 pha, 220 V	1 pha, 220 V
	Tần số	50 Hz	50 Hz
	Công suất cực đại	2.5 KVA	5.5 KVA
	Công suất định mức	2.3 KVA	5.0 KVA
THÔNG SỐ LẮP ĐẶT	Kích thước phủ bì (DxRxX)	595 x 435 x 485 (mm) 660 x 560 x 530 (mm) *	690 x 535 x 540 (mm) 690 x 670 x 610 (mm) *
	Trọng lượng khô	44 kg	80 kg *

(*) Khi có bánh xe

ⓘ Chú ý: Một vài thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không được thông báo trước, Quý khách vui lòng đến Đại lý để được xem sản phẩm chính xác hơn